

Neuadd Dewi Sant Prif Awditoriwm



MANYLEB SAIN

Ionawr 2017

Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â'r adran dechnegol.

Desg

Cymysgydd Midas Siena 40 sianel mewnbyn mono gydag 16 mix buses, 4 Band EQ amledd ysgubol (Isel, Isel-Canol, Uchel-Canol ac Uchel) i bob sianel. **NODWCH: MAE'R DDESG WEDI EI LLEOLI MEWN CABAN SAIN SYDD Â FFENEST SYMUDOL. NI ELLIR EI DYNNU O'R CABAN HWN.**

Desg ddigidol Behringer X32 gyda 32 mewnbyn mono gyda preamps midas y gellir eu rhaglennu, 6 mewnbyn, gydag 16 allbyn XLR a 6 allbyn llinell. Prif LCR, 6 bus matrices ac 16 bus cymysgu bob un ag inserts, EQ parafetrig 6-band a prosesu deinamig llawn, ynghyd ag 8 DCA a 6 grŵp mud. Rac FX Rhithiol yn cynnwys 8 o slotiau FX stereo gwirioneddol. Am fwy o wybodaeth ewch i (<http://www.behringer.com/EN/Products/X32.aspx>) **NODWCH: MAE'R DDESG HON FEL ARFER WEDI EI LLEOLI YNG NGHEFN Y SEDDAU A BYDDAI GOFYN CADW SAFLE CYMYSGU IDDO.**

System

Mae gofynion y prif awditoriwm wedi eu bodloni gan y canlynol:

Clwstwr rhesi llinell ganolog yn cynnwys

3 x Sybs D&B Qi , 6 x D&B Qi1s a 1 x D&B Qi10

Hefyd mae yna 4 x D&B Qi 7s (2 bob ochr) ar ongl o 80 gradd i'r prif res.

2 x D&B Qi 7s (1 bob ochr) wedi eu cysylltu â'r wal ar **lefel y seddau**

2 x D & B ci80s and 1 x D&B Qi10, wedi eu cysylltu â'r prif grid sy'n gweithredu dros **Tier 4,5, a 6 (Nodyn: Rhaid i'r prif grid fod ar lefel optimaidd 30 troedfedd)**

6 x D&B E3s ar goesau symudol ar flaen y llwyfan i **lenwi'r seddau isaf.**

Mae'r rhain i gyd wedi eu pweru gan gymysgedd o Amps D&B D12 a D&B Epac

Mae'r system gyfan wedi ei rheoli trwy gyfrwng PC/dolen Cat 5 gan ddefnyddio meddalwedd D & B R10 Mae hyn yn rheoli oedi a gosodiadau EQ pob amp. Mae'r PC sy'n rheoli'r system wedi ei leoli yn yr ystafell sain a dim ond staff Neuadd Dewi Sant all gael mynediad iddo.

Monitoriaid

8 signal monitor o'r brif ddesg i'r amps D&B Epac.

Mae gan bob signal Monitor Fand Graffig EQ 'in line' BSS FCS 966 30

Gyda 8 x D&B Max – Monitoriaid Llawr 2 ffordd 15"/2" a 2 x D&B max 12 – Monitoriaid llawr 2 ffordd 12"/2" ar gael.

Neuadd Dewi Sant Prif Awditorïwm



MANYLEB SAIN

Ionawr 2017

Ffynonellau

- 2 x Chwaraewr CD Tascam CD-01U **
- 1 x Recordydd CD Marantz CDR 620 **
- 1 x Dec Casetiau Deuol Tascam 322**
- 2 x Recordydd/Chwaraewr MiniDisc Tascam MD-350**
- 1 x Tiwniwr Radio Denon TU-260Lii **

Effeithiau (Ystafell Reoli Sain)

- 1 x uned effeithiau YAMAHA SPX 990**
- 1 x Clwyd Sŵn Cwad DRAWMER DS404**
- 1 x Cywasgydd/Cyfyngydd Cwad DRAWMER DS404**

***Wedi eu lleoli mewn rac sefydlog yn y caban sain a does dim modd eu tynnu oddi yno*

Meicroffonau

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 8 x Shure SM58 | 4 x Se4400a |
| 8 x Shure SM57 | 3 x Shure SM58 Beta |
| 6 x AKG SE300B | 6 x Se1a |
| 1 x AKG D112 | 2 x Rode NTG-1 |
| 1 x AKG D12 E | 4 x crown PCC 160 |
| 4 x Calrec | 2 x Interspace Industries PC DI |
| 6 x Shure Microflex | |
| 3 x EMO Single DI | |
| 1 x EMO Dual DI Box | |
| 1 x Behringer ultra DI | |
| 4 x BSS AR-133 DI | |

Mae amrywiaeth helaeth o goesau meicroffonau ar gael, a cheblau.

8 x Meic Radio Shure, dal â llaw (beta 87A), lavalier neu set pen (codir **tâl ychwanegol** am y rhain, holwch am fwy o fanylion).

Mae'r tâl llogi safonol yn cynnwys hyd at 6 meicroffôn wedi eu weirio. Mae offer ychwanegol ar gael drwy negodi gyda rheolwr technegol y llwyfan.

Mae yna flwch-llwyfan 24 ffordd sy'n rhedeg i'r llwyfan ac mae oddeutu 30 o bwyntiau cysylltu meicroffonau o amgylch yr awdiorïwm, oll yn dychwelyd i'r ystafell sain ac yn rhwydd i'w patsio drwodd i'r ddesg drwy gyfrwng bae patsio bantam (GPO).

Adran Dechnegol y Llwyfan